

# LAND

A U D I O

## DA-825

24-bit DIGITAL EFFECT  
STEREO INTEGRATED AMPLIFIER

24位元數位音效綜合擴大機



輸出功率：250W+250W

總諧波失真：< 0.004%

頻率響應：20Hz~20KHz

輸入靈敏度：150mV / 47KΩ

信號雜訊比：< -75dB(入力端子短路時)

迴音/殘響混音模式：DSP MODEL

音樂音質可變範圍：高音 Treble: 10KHz +6dB -15dB  
低音 Bass: 100Hz +6dB -15dB

麥克風音質可變範圍：高音 Treble: 10KHz +6dB -15dB  
低音 Bass: 100Hz +6dB -15dB

消耗電力：323W

額定電源電壓：(交流) AC 110V~60Hz

總重量：10.5kg

外型尺寸：寬(W)43.0cm x 高(H)16.2cm x 深(D)35.6cm (含腳座、旋鈕、端子)

建議售價：28,800元

100%台灣設計製造  
Made in Taiwan

FBC  
FEEDBACK CONTROL  
回授抑制

DIGITAL ECHO

OPTICAL

BT



www.tahiti.com.tw



(遙控器)

### 特 色

- 專業級FBC麥克風迴授(轟叫)控制功能。
- 迴音效果獨立調整。
- 獨特演算法提供音樂與人聲最佳融合。
- 麥克風動態演算，飆歌不失真不破音。
- 內建音樂、麥克風動態擴展，自動做最適合的聽感搭配，小音量低音飽滿，大音量中高音舒適。
- 採用高階DSP 24 Bits晶片，獨創演算法，小聲演歌依然清晰細膩。
- **BT/支援手機、平板數位輸入無線播放功能。**

### 獨創功能

- M1 遙控、手動音量最大限制設定。
- M2 開機音樂、麥克風音量設定。
- 輸入音訊選擇固定位置設定。
- 獨創開機及音訊選擇時音樂淡入功能，避免瞬間大音爆。
- 鎖定鍵(LOCK功能)，由技術工程師依現場所搭配的喇叭、麥克風的音質、迴音效果等，調校後鎖定(LOCK)，避免音質及效果走味。
- 獨創類比轉數位，調整音量大小顯示，可直接檢視調整量，不用靠感覺或聽感(技術人員最佳選項)。

### 影音輸入

- 2組影音訊號輸入。      ➤ 具備數位光纖輸入。
- **BT/支援手機、平板數位輸入無線播放功能。**

### 麥克風輸入

- 3組麥克風輸入並提供副音量調整。

### 輸 出

- 1組影像輸出。
- 雙重喇叭保護模式(直流、短路保護線路)。
- 左右聲道功率輸出顯示。

